

遙控開關

- 適用於各種防盜主機設定
- 遙控各種電動門或電動鎖
- 遙控設備開/關機
- 無線緊急求救押扣



LK-102RC
LK-102RM
LK-102R2



LK-102RCP
LK-102RMP



LK-102R2P



LK-102RCPN
LK-102RMPN



LK-102R2PN

電氣規格：

- ◆ 使用電源：接收主機 DC11~15V
發射器 A23/12V電池
- ◆ 有效距離：60公尺
- ◆ 使用頻率：380MHz(石英定頻式)
- ◆ 密碼開關：8-Bits(指撥開關)
- ◆ 輸出接點：5A/120VAC(單繼電器)
- ◆ 外型尺寸：48W x 87L x 23Dmm (接收主機)
37W x 59L x 16Dmm (發射器/具滑蓋)
37W x 70L x 15Dmm (發射器)

LK-102RCP (單按鍵)	● 按鍵時Relay ON ○ 按鍵放開時OFF
LK-102RMP (單按鍵)	● 按鍵時Relay ○ 暫態輸出約1秒
LK-102R2P (雙按鍵)	● 按鍵時Relay ON ○ 按鍵放開時OFF



LK-102R
LK-102RD



LK-102PN



LK-102RDPN

電氣規格：

- ◆ 使用電源：接收主機 DC11~15V
發射器 A23/12V電池
- ◆ 有效距離：60公尺
- ◆ 使用頻率：380MHz(LK-102R) · 304MHz(LK-102RD)
- ◆ 密碼開關：8-Bits(指撥開關)
- ◆ 輸出接點：5A/120VAC(雙繼電器)
- ◆ 外型尺寸：114W x 64L x 33Dmm (接收主機)
37W x 70L x 15Dmm (發射器)

LK-102RDPN (雙按鍵)	● CH1 按鍵時Relay 1 ○ 暫態輸出約1秒 ● CH2 按鍵時Relay 2 ○ 暫態輸出約1秒
LK-102PN (四按鍵)	● 按鍵時Relay 1 ON ○ 按鍵時Relay 2 ○ 暫態輸出約1秒 ● OFF 按鍵時Relay 1、2 OFF ● PANIC 按鍵時Relay 2 ON



LK-102R3



LK-102R3P

電氣規格：

- ◆ 使用電源：接收主機 DC11~15V
發射器 A23/12V電池
- ◆ 有效距離：60公尺
- ◆ 使用頻率：380MHz(RF)
- ◆ 密碼開關：發射器：8-Bits(指撥開關)
接收主機：學習記憶式
- ◆ 輸出接點：5A/120VAC(雙繼電器)
- ◆ 外型尺寸：114W x 64L x 33Dmm (接收主機)
37W x 70L x 15Dmm (發射器)

● A 按鍵時Relay 1 ○ 暫態ON約1秒
● B 按鍵時Relay 1暫態ON ○ 時間可設定(1~60秒)
● C 按鍵時Relay 2 ON
● D 按鍵時Relay 2 OFF

長距離遙控開關



LK-102RL



LK-102RLP

LK-102RL2P

LK-102RLDP

LK-102RL4P

電氣規格：

- ◆ 使用電源：接收主機 DC11~15V
發射器 A23/12V電池
- ◆ 有效距離：140公尺
- ◆ 使用頻率：395MHz(石英定頻式)
- ◆ 設定方式：滾碼學習式·容量2,000只發射器
- ◆ 輸出接點：5A/120VAC
- ◆ 外型尺寸：114W x 64L x 33Dmm (接收主機)
37W x 70L x 15Dmm (發射器)

LK-102RLP (單按鍵)	● 按鍵時 Relay 1 ON ON 暫態輸出約2秒
LK-102RL2P (雙按鍵)	● 按鍵時 Relay 1 ON ON ● 按鍵時 Relay 1 OFF OFF
LK-102RLDP (雙按鍵)	● 按鍵時 Relay 1, 暫態輸出約2秒 CH1 ● 按鍵時 Relay 2, 暫態輸出約2秒 CH2
LK-102RL4P (四按鍵)	● 按鍵時 Relay 1 ON A ● 按鍵時 Relay 1 OFF B ● 按鍵時 Relay 2 ON C ● 按鍵時 Relay 2 OFF D

註：長距離遙控開關特殊規格接受訂製



LK-102RL300R

LK-102RL300P

長距離遙控開關(350公尺)

電氣規格：

- ◆ 使用電源：接收主機 DC12V
發射器 A23/12V電池
- ◆ 有效距離：350公尺
- ◆ 使用頻率：380MHz(石英定頻式)
- ◆ 設定方式：接收主機學習式
發射器 8-bits(指撥開關)
- ◆ 模式選擇：接收主機具ON/OFF或
Pulse兩種模式選擇
- ◆ 輸出接點：5A/120VAC
- ◆ 外型尺寸：48W x 87L x 23Dmm (接收主機)
37W x 70L x 15Dmm (發射器)

LK-102RL300P (四按鍵)	ON/OFF模式	Pulse模式
● A	Relay 1 ON	Relay 1 Pulse輸出
● B	Relay 1 OFF	Relay 1 Pulse輸出
● C	Relay 2 ON	Relay 2 Pulse輸出
● D	Relay 2 OFF	Relay 2 Pulse輸出



LK-101R

LK-101R 電動捲門遙控開關

電氣規格：

- ◆ 使用電源：AC110V/AC220V自動切換
- ◆ 使用頻率：304MHz(RF)
- ◆ 密碼開關：8-Bits(指撥開關)
- ◆ 發射器電源：DC12V(A23電池)
- ◆ 發射器按鍵：UP, STOP/ON, DOWN, OFF
- ◆ 外型尺寸：183W x 108L x 38Dmm (接收主機)
37W x 70L x 15Dmm (發射器)



LK-101PN

產品特點：

- ◆ 適用住家、商店、倉庫、工廠等
電動捲門或伸縮門。
- ◆ 具鎖定功能：可遙控切斷馬達電源。



LK-1500A 電話遙控器

用途：利用電話(行動電話)控制遠端之設備

電氣規格：

- ◆ 使用電源：DC 12V
- ◆ 消耗電流：200mA(max)
- ◆ 控制輸出：4組繼電器
- ◆ 輸出模式：定位式(ON/OFF)或脈衝式
(約2秒)二種可選擇
- ◆ 接點容量：4A/120VAC
- ◆ 設定密碼：4位數
- ◆ 外型尺寸：183W x 108L x 38Dmm

