

電話自動報警機

LK-100S 系列



LK-100S1
(單觸發, 單語音)



LK-100S2
(雙觸發, 雙語音)

產品規格

- ◎使用電源：DC11~17V。
- ◎待機電流：35mA (LK-100S1)
45mA (LK-100S2)
- ◎工作電流：80mA (LK-100S1)
100mA (LK-100S2)
- ◎觸發模式：NC, NO(乾接點)二種。
- ◎電話(或行動電話)設定：8支。
- ◎錄放語音訊息：20秒。
- ◎LK-100S1(單觸發, 單語音)
LK-100S2(雙觸發, 雙語音)
- ◎具警報求救動作輸出乾接點。
- ◎外型尺寸：210(W) x 125(H) x 34(D)mm。

產品特性

- ◎具LCD顯示字幕, 可顯示電話號碼及操作指示。
- ◎LK-100S1：可儲存八支電話號碼(或行動電話), 每支最多可儲存二十五個數字。電腦語音合成系統, 可錄放二十秒語音訊息。
- ◎LK-100S2：具雙觸發, 二組獨立求救對象, 每組四支電話(或行動電話), 亦可將二組合併成八支電話(或行動電話), 每支最多可儲存二十五個數字。電腦語音合成系統, 可分別錄放二十秒語音訊息。
- ◎免用電池, 能永久記憶語音及電話號碼等訊息。
- ◎具電話忙線、斷線、短路等自動偵測功能。
- ◎具警音提醒功能, 數字按鍵輸入時發出“噠”聲; 報警機觸發點未設定正確而開機時, 發出連續“噠”聲; 電話線斷線或短路時, 發出間歇“噠”聲。
- ◎NO、NC二種觸發模式。
- ◎具撥號中延遲功能, 可接電話交換機(PABX)之單機埠。
- ◎可選擇進出門立即或延遲觸發。
- ◎具緊急求救功能。
- ◎具警報觸發記憶功能。
- ◎具警報動作輸出乾接點。